

## Spannungsteiler-Tabelle für 8 Ohm Lautsprecher

Absenkung:	Vorwiderstand:	Parallelwiderstand:
- 1 dB =	1 Ohm	68 Ohm
- 2 dB =	1,5 Ohm	33 Ohm
- 3 dB =	2,2 Ohm	18 Ohm
- 4 dB =	2,7 Ohm	15 Ohm
- 5 dB =	3,3 Ohm	10 Ohm
- 6 dB =	3,9 Ohm	8,2 Ohm

## Spannungsteiler-Tabelle für 4 Ohm Lautsprecher

Absenkung:	Vorwiderstand:	Parallelwiderstand:
- 1 dB =	0,47 Ohm	33 Ohm
- 2 dB =	0,82 Ohm	15 Ohm
- 3 dB =	1,2 Ohm	10 Ohm
- 4 dB =	1,5 Ohm	6,8 Ohm
- 5 dB =	1,8 Ohm	4,7 Ohm
- 6 dB =	2,2 Ohm	3,9 Ohm